

产品说明书

UGREEN HiTune Q3 真无线蓝牙耳机

Model: WS212

充电及电量查看

首次使用前,请先撕掉耳机上的保护膜,接着放入充电盒,然后连接 5V/1A 的 USB 充电器进行充电激活。

充电盒充电

- 白灯闪烁 → 充电盒正在充电
- 白灯常亮 → 充电盒电量充满

给耳机充电

- 常亮 4 秒 → 充电盒电量高于 5%
- 闪烁 4 秒 → 充电盒电量低于 5%

耳机佩戴

UGREEN HiTune Q3 附送三种尺寸耳帽,中号 (M) 已装在耳机上。请选择最合适的尺寸,以获得理想的佩戴、音质体验。

1. 将耳帽向上翻。

2. 套入耳帽。

3. 将耳帽向下翻,完成安装。

开/关机

取出耳机即开机,放回即关机。

ON 开机

OFF 关机

蓝牙连接

- 打开充电盒并取出耳机,耳机将自动开机并进入配对模式,此时主耳机白灯快速闪烁。
- 在手机蓝牙列表中搜索并连接“UGREEN HiTune Q3”。

取出耳机

搜索并连接“UGREEN HiTune Q3”

提示

- 如果在 4 分钟内未能完成配对,耳机将自动进入休眠状态。
- 如需重新尝试配对,请将耳机放回充电盒并合上盒盖,然后再次打开盒盖取出耳机。

强制配对

如果在手机蓝牙配对列表中找不到“UGREEN HiTune Q3”,则可以从充电盒中取出左右耳机,同时对两只耳机进行三击,耳机将进入配对状态,此时主耳机白灯快速闪烁。

取出耳机

×3

同时三击左右耳

搜索并连接“UGREEN HiTune Q3”

连接失败及解决

从充电盒中同时取出左右两个耳机,然后对任意耳机敲击 5 次。此时,两个耳机的白灯闪 3 次,这表示耳机已恢复出厂设置并清除了所有配对信息。随后,耳机将进入配对状态,主耳机白灯快速闪烁。

取出耳机

五击任一耳机

两只耳机灯闪 3 次

触控

- 播放/暂停 : 单击左/右耳
- 下一曲 : 双击右耳
- 上一曲 : 双击左耳
- 接听/挂断来电 : 双击左/右耳
- 拒接来电 : 长按左/右耳 1 秒
- 语音助手 : 长按左耳 1 秒
- 游戏模式切换 : 长按右耳 1 秒

产品参数

产品名称	UGREEN HiTune Q3 真无线蓝牙耳机
产品型号	WS212
蓝牙版本	5.4
无线频段	2400MHz-2483.5MHz
最大射频功率	4dBm
传输距离	10m Max (无遮挡)
蓝牙协议	HFP/AVRCP/A2DP/BLE/SPP
音频编解码	AAC/SBC
频响范围	20Hz-20kHz
充电盒充电口	USB-C
充电盒电池类型	聚合物锂离子电池
电池容量	充电盒电池容量:400mAh 3.7V(1.48Wh) 耳机电池容量:37mAh 3.7V (0.137Wh)
充电限制电压	5.25V ---
充电盒输入	5V---500mA
充电盒输出	5V---200mA
耳机充电时长	约 1.5 小时
充电盒充电时长	约 2 小时
续航时间	耳机单次音乐播放约 6 小时 搭配充电盒音乐播放约 24 小时

续航数据来源绿联实验室,在音乐模式下,使用 AAC 音频解码格式,以 60% 音量测得。

服务信息

感谢您对 UGREEN 绿联的信任与支持,我们始终致力于提供优质的服务和产品。

为确保您的问题能得到及时解答,建议您**优先联系购买平台的在线客服**。

联系方式: 0755-28066995 转 1

官方网址: www.ugreen.com

公司邮箱: support@ugreen.com